

Beschreibung	Code GSM-Netz
Rufumleitung an eine andere Mobilfunk-/Festnetznummer	
Rufumleitung aktivieren	**Nummerncode*Mobilfunk-/Festnetznummer*T#
Rufumleitung aufheben	##Nummerncode#
Alle Rufumleitungen aktivieren	*002#
Alle Rufumleitungen aufheben	##002#
Nummerncodes	Alle eingehenden Anrufe 21 Wenn keine Antwort 61 Wenn nicht erreichbar 62 Wenn besetzt 67 <i>*T = time. Nur verfügbar wenn keine Antwort. Um festzulegen, nach wie vielen Sekunden die Umleitung erfolgt (maximal 30 Sekunden > in 5-Sekunden-Intervallen).</i>
Rufumleitung an Voicemail	
Einrichtung der Voicemail bei Aufenthalt in Luxemburg	8002 6280 + Befolgung der Anweisungen
Personalisierung der Voicemail bei Aufenthalt in Luxemburg	6280 + Befolgung der Anweisungen
Personalisierung der Voicemail bei Aufenthalt im Ausland	+35226776280 (aus dem Mobilfunknetz) +35226776281 (aus dem Festnetz)
Rufumleitung für alle eingehenden Anrufe aktivieren	**21*6280#
Rufumleitung aktivieren, wenn keine Antwort	**61*6280#
Rufumleitung aktivieren, wenn nicht erreichbar	**62*6280#
Rufumleitung aktivieren, wenn besetzt	**67*6280#
Call Barring	
Anrufsperre aktivieren	*Nummerncode*Passwort#
Anrufsperre löschen	#Nummerncode*Passwort#
Alle Anrufsperren aufheben	#330*Passwort#
Nummerncodes	Alle abgehenden Anrufe 33 Alle abgehenden internationalen Anrufe 331 Alle eingehenden Anrufe 35 Alle eingehenden Anrufe bei Roaming 351
Passwort	
Standardpasswort	0000
Änderung des Passworts	**03**altes Passwort*neues Passwort*neues Passwort#
Anruf halten (Rückfrage)	
Halten aktivieren	*43#
Halten aufheben	#43#
CLIP/CLIR	
Überprüfung der aktuellen Einstellung (Rufnummernanzeige oder -	*#30#
Überprüfung der aktivierten Einstellung	*#31#
CLIR aktivieren	#31#zu wählende Nummer
CLIR aufheben	*31#zu wählende Nummer
Sonstiges	
IMEI-Nr. des Geräts anzeigen	*#06#
Nummer SMS Mitteilungszentrale	+352 021100003

* Die Nummern für die Rufumleitungen müssen im internationalen Format +352 eingegeben werden, und die Rufumleitung kann nur in Luxemburg, Deutschland, Frankreich, Belgien und den Niederlanden aktiviert werden.